



Funzioni

- 8 zone espandibili a 48/80
- EN Grado 3, Classe ambientale II
- Alimentatore da 1,5A (ausiliaria 750mA)
- Memoria da 1.000 eventi
- 8/16 gruppi di inserimento
- Comunicatore digitale incorporato
- 49/99 Codici Utenti
- 1.000 Utenti Controllo Accessi
- Controllo Accessi per 32 porte
- Opzione Espansione Radio
- Integrazione Video



Le Centrali PX48i e PX80i sono ideali per impianti residenziali e commerciali di grandi dimensioni in conformità allo standard EN50131-1 Grado 3, Classe ambientale II.

Le centrali sono alloggiare in un contenitore di metallo di grandi dimensioni che ha spazio sufficiente per due batterie da 18 Ah ed eventualmente per un modulo di espansione da 8 zone.

Dotate di 8 ingressi diagnostici, di 8 uscite TX e di un comunicatore digitale incorporato con opzione di modulo vocale ad innesto, le Centrali PX sono tutto quello che serve per un sistema con caratteristiche e funzioni avanzate in grado di comunicare con il centro di sorveglianza.

Le possibili integrazioni opzionali del sistema comprendono le funzioni di Controllo Accessi, con anti-rientro completo, l'Espansione Radio Inovonics™ per ambienti difficili e l'integrazione di un massimo di 128 telecamere mediante 8 video server.

Come tutte le centrali Guardall, il sistema PX usa una vasta gamma di periferiche comuni, comprendenti moduli Ethernet e comunicatori PSTN, GSM e Dualcom (PSTN/GSM).

Tramite DTMF è possibile effettuare le operazioni di inserimento/disinserimento e l'interrogazione di stato del sistema.

Il software Guardstation (GSR) permette la programmazione, la gestione, l'interrogazione e l'assistenza da remoto per un migliore e più efficace servizio al cliente.



L'integrazione parte da qui!

Specifiche	PX48i	PX80i
EN50131-1 & PD6662	Grado 3, Classe ambientale II	Grado 3, Classe ambientale II
Zone	8 zone espandibili a 48	8 zone espandibili a 80
Alimentatore	0,75A (aux) 0,75A batteria	0,75A (aux) 0,75A batteria
Bus XiB	1 bus protetto da fusibile	1 bus protetto da fusibile
Numero Utenti (Sicurezza)	49 + Tecnico	99 + Tecnico
Numero Utenti Accessi	1.000	1.000
Aree	8	16
Gruppi di inserimento	8	16
Sotto-sistemi	4	8
Numero massimo di Tastiere	8	16
Moduli di Uscita	8	16
Uscite TX	8	8
Moduli Ethernet	1	1
Moduli Controllo Accessi	32	32
Moduli Audio	8	16
Moduli di Espansione Radio	Esterni, massimo 4	Esterni, massimo 8
Numero massimo di Trasmettitori Radio	24	40
Numero di Telecomandi Vis	12	16
Video di Server/telecamere	8 server, 128 telecamere	8 server, 128 telecamere
Rivelatori bus XiB	24	40
Risposte personalizzabili	5	10
Numeri telefonici	8	8
Formati di trasmissione allarmi	Contact ID, SIA Livello 3, Ademco Fast e Superfast, Speech SMS e Guardall	Contact ID, SIA Livello 3, Ademco Fast e Superfast, Speech SMS e Guardall
Comunicatore digitale	Incorporato	Incorporato
Diagnostica	Tutti i circuiti, Alimentatore, Batteria e Periferiche	Tutti i circuiti, Alimentatore, Batteria e Periferiche
Memoria eventi (Sicurezza)	1.000	1.000
Memoria eventi (Controllo Accessi)	1.000	1.000
Numero GSR	4	4
Teleassistenza/telegestione	Tramite software GSR	Tramite software GSR
Modulo seriale	Incorporato	Incorporato
Fasce orarie	32	32
Festivi	14	14
Batteria	Spazio per 2 x 18Ah	Spazio per 2 x 18Ah
Contenitore	metallico da 1,2mm	metallico da 1,2mm
Dimensioni del contenitore (in mm)	395 x 420 x 93	395 x 420 x 93
Peso lordo	Kg 6,6	Kg 6,6

Dati per le ordinazioni

W76636 Centrale PX48i
W76486 Centrale PX80i

GUARDALL S.R.L.
Via 11 SETTEMBRE N. 26
20023 CERRO MAGGIORE - MILANO
Tel. +390331513711
FAX +390331517484
INFO@GUARDALL.IT
TECNICI@GUARDALL.IT
WEBSITE: WWW.GUARDALL.IT