



Funzioni

- Espandibili a 512/256 zone
- EN Grado 3, Classe ambientale II
- Alimentatore da 2,2A
- Memoria da 1.000 eventi
- 32/16 gruppi di inserimento
- 4 Bus indipendenti
- Comunicatore digitale incorporato
- 200 Codici Utenti
- 1.000 Utenti Controllo Accessi
- Controllo Accessi per 32/16 porte
- Opzione Espansione Radio



Le Centrali PX500 e PX250HS sono ideali per impianti commerciali, industriali ed impianti ad alta sicurezza in conformità allo standard EN50131-1 Grado 3, classe ambientale II.

Le centrali sono alloggiare in un contenitore di metallo di grandi dimensioni che ha spazio sufficiente per due batterie da 18Ah ed eventualmente per un modulo di espansione da 8 zone o un comunicatore.

L'espansione a 512/256 zone è possibile utilizzando concentratori esterni dotati di diagnostica da 4 o da 8 zone.

Le centrali possono essere suddivise in 16/8 sotto-sistemi indipendenti rendendole ideali anche per applicazioni in centri commerciali e ambienti industriali di grandi dimensioni.

Il sistema PX può essere integrato con la funzione Controllo Accessi, con anti-rientro completo fino a 32 porte

Può essere integrata l'Espansione Radio Inovonics™ supportando 128 trasmettitori, la funzione video e audio a 128 telecamere, tramite 8 video server a 16 canali e la funzione audio tramite 32 Moduli audio e 128 Microfoni.

Come tutte le centrali Guardall, il sistema PX usa una vasta gamma di periferiche comuni, comprendenti moduli Ethernet e comunicatori PSTN, GSM, Dualcom (PSTN/GSM) e modulo vocale.

Il software Guardstation (GSR) permette la programmazione, la gestione, l'interrogazione e l'assistenza da remoto per un migliore e più efficace servizio al cliente.



L'integrazione parte da qui!

Specifiche	PX500	PX250HS
EN50131-1 & PD6662	Grado 3, Classe ambientale II	Grado 3, Classe ambientale II
Zone	Espandibile a 512	Espandibile a 256
Alimentatore	1,41A (aux) 0,78A batteria	1,41A (aux) 0,78A batteria
Bus XiB	4 bus protetti da fusibile	4 bus protetti da fusibile
Numero Utenti Sicurezza	199 + Tecnico	199 + Tecnico
Numero Utenti Accessi	1.000	1.000
Aree	32	16
Gruppi di inserimento	32	16
Sotto-sistemi	16	8
Numero massimo di Tastiere	32	16
Moduli di Uscita	32	32
Uscite TX	8	8
Moduli Ethernet	1	1
Moduli Controllo Accessi	32	32
Moduli Audio	32	16
Moduli di Espansione Radio	Esterni, massimo 16	Esterni, massimo 8
Numero massimo di Trasmettitori Radio	128	128
Numero di Telecomandi Vis	20	20
Video di Server/telecamere	8 server, 128 telecamere	8 server, 128 telecamere
Rivelatori bus XiB	64	64
Risposte personalizzabili	20	20
Numeri telefonici	8	8
Formati di trasmissione allarmi	Contact ID, SIA Level 3, Ademco Fast, Superfast, Vocale S.M.S. e Guardall	Contact ID, SIA Level 3, Ademco Fast, Superfast, Vocale S.M.S. e Guardall
Comunicatore digitale	Esterno (PSTN, GSM, Dual)	Esterno (PSTN, GSM, Dual)
Diagnostica	Tutti i punti, Alimentatore, Batteria e Periferiche	Tutti i punti, Alimentatore, Batteria e Periferiche
Memoria eventi (Sicurezza)	1.000	1.000
Memoria eventi (Controllo Accessi)	1.000	1.000
Numero GSR	4	4
Teleassistenza/telegestione	Tramite software GSR	Tramite software GSR
Modulo seriale	Esterno, massimo 2	Esterno, massimo 2
Fasce orarie	32	32
Festivi	14	20
Batteria	Spazio per 2 x 18Ah	Spazio per 2 x 18Ah
Contenitore	metallico da 1,2mm	metallico da 1,2mm
Dimensioni del contenitore (in mm)	395 x 420 x 93	395 x 420 x 93
Peso lordo	Kg 6,5	Kg 6,5

Dati per le ordinazioni

W76199 Centrale PX500
W76205 Centrale PX250HS

GUARDALL S.R.L.
Via 11 SETTEMBRE N. 26
20023 CERRO MAGGIORE - MILANO
Tel. +390331513711
FAX +390331517484
INFO@GUARDALL.IT
TECNICI@GUARDALL.IT
WEBSITE: WWW.GUARDALL.IT